

# ROM Update auf K2.8 E1.3 für GoPal P5x3x

---

- Schalten Sie Ihren GoPal P5x3x komplett aus. Dies führen Sie durch, indem Sie **Hauptschalter** an der linken Seite auf **OFF** stellen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät eine Stromverbindung hat (ein Ladegerät / USB Kabel muss angeschlossen sein).
- Bitte **formatieren** Sie nun eine **SD Speicherkarte**. Bitte wählen Sie als **Dateisystem** FAT 16 bzw. „FAT (Standard)“ aus.
- Entpacken Sie die heruntergeladene ZIP und kopieren Sie die Dateien **G500B\_EB.nb0**, **G500B\_NF.en** und **G500B\_OS.bin** auf die **SD Speicherkarte**.
- Stecken Sie die **SD Speicherkarte** in Ihr GoPal Navigationssystem.
- Halten Sie nun mit dem Zeigefinger den **„An / Aus“ Knopf** oben (Stand by Knopf) und mit dem Daumen das **Rädchen Lautstärke +** (nach oben) gedrückt.
- Halten Sie die beiden Updateknöpfe gedrückt und stellen den **Hauptschalter** auf **ON** (linke Seite unter dem Rädchen)
- Das ROM updatet sich jetzt automatisch. Der Vorgang kann bis zu 5 Minuten dauern.

Hinweis: Sie können den Updategriff beim Erscheinen des Image Update Balkens im Display wieder lösen. Der Griff ist nur zum Starten des Updates gedacht. Sollte der Update Balken nicht erscheinen und das Gerät normal starten, wiederholen Sie den Vorgang bitte (eventuell sind die beiden Knöpfe nicht gleichzeitig gedrückt worden).

- Danach wird „finish“ oder „done“ angezeigt. Schalten Sie das Gerät nun wieder komplett aus und danach wieder an. Auf der ersten Bildschirmanzeige, die Sie sehen, erscheint dann der Schriftzug K2.8 E1.3, sofern das Update erfolgreich war.

**Fertig!** Ihr Gerät ist nun kompatibel zum GoPal 5.5 Update. Bitte starten Sie Ihren Assistent, klicken Sie auf den Menüeintrag Shop und wählen Sie dann den Reiter Software. Dort haben Sie die Auswahl zwischen zwei GoPal 5.5 Update Versionen.