

ROM Update auf R15 für GoPal PNA460(T) / E4110 / PNA465(T) / P4210

Wichtiger Hinweis: Dieses ROM Update ist nur mit Ihrem Gerät kompatibel, wenn an Ihrem Gerät an der Unterseite **keine Kontaktleiste** (MultiPin Connector) angebracht ist.

Siehe Bild (GoPal Navigationssystem ohne Kontaktleiste):



- Schalten Sie Ihr GoPal Navigationssystem komplett aus. Dies führen Sie durch, indem Sie den Powerbutton lange gedrückt halten (3-10 Sekunden).
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät eine Stromverbindung hat (ein Ladegerät / USB Kabel muss angeschlossen sein).
- Bitte **formatieren** Sie nun eine **SD Speicherkarte**. Bitte wählen Sie als **Dateisystem** FAT 16 bzw. „FAT (Standard)“ aus.
- Entpacken Sie die heruntergeladene ZIP Datei „PNA460_E4110_465_P4210_without_MultiPin_R15.zip“ und kopieren Sie die Dateien **winceimg.bin** und **winceimg.cks** auf die **SD Speicherkarte**.
- Stecken Sie die **SD Speicherkarte** in Ihr GoPal Navigationssystem.
- Halten Sie nun die beiden Tasten: **Power + Flagge gemeinsam** gedrückt, bis ein blauer Bildschirm erscheint. Hinweis: Im folgenden Menü können Sie per Druck auf Flagge nach unten wechseln, per Druck auf Power bestätigen Sie den gewählten Eintrag.
- Wählen Sie nun den Eintrag: 0 = FlashRom Upgrade
- Wählen Sie nun den Eintrag: 2 = WINCE by SD/MMC
- Das ROM updatet sich jetzt automatisch. Der Vorgang kann bis zu 5 Minuten dauern.
- Danach wird „finish“ oder „done“ angezeigt. Schalten Sie das Gerät nun wieder komplett aus und danach wieder an. Auf der ersten Bildschirmanzeige, die Sie sehen erscheint dann der Schriftzug R15, sofern das Update erfolgreich war.

Fertig! Ihr Gerät ist nun kompatibel zum GoPal 5 Update. Bitte starten Sie Ihren Assistent, klicken Sie auf den Menüeintrag Shop und wählen Sie dann den Reiter Software. Dort haben Sie die Auswahl zwischen zwei GoPal 5 Update Versionen.